



הוראות הפעלה

**אופניים מדגם BIOCOR 95R**



## ازהרה

\* יש להוציא את המכשיר מהחטול בתום השימוש.

\* זמן שימוש רצוף מומלץ הינו שעה אחת.

\* מומלץ להיעזר ברופא לפני תחילת תוכנית אימונים.

## תצוגה



## תיאור לוח מקשיים

<u>טווות</u>	<u>שם הלחצן</u>
5 נתונים	SCAN סריקה
0:00-99:59	זמן TIME
0-99.9 קמ"ש	מהירות SPEED
0-9950 קלוריה	CAL
0.00-999.0 קמ"ש	מרחק DISTANCE
60-220 דופק	PULSE
	MODE/ENTER

### **הפעלת הצג:**

. 3 פונקציות: התחל/השנה.

התחלת תוכנית מדידת שריפת שומנים.

לחיצה ארוכה על מקש זה – איפוס.

DOW – להורד ערך הנתונים (זמן, מרחק וכו'), במשך האימון כפטור זה משמש להורד התנגדות.

UP - להעלאת ערך הנתונים (זמן, מרחק וכו'), במשך האימון כפטור זה משמש להעלאת התנגדות.

ENTER - מאפשר כניסה נתונים או בחירת תוכנית.

RECOVERY – התואוששות, תוכנית המתבססת על נתוני דופק.

F1 - התוצאה הטובה ביותר

F6 – התוצאה הגרועה ביותר

MODE – כפטור המאפשר מעבר בין הנתונים בזמן האימון.

## WORKOUT SELECTION – כפתור לבחירת התוכנית הרצויה לאימון

### **אימון**

הזילק את המכשיר. הציג יצא מ מצב מנוחה בלחיצת על כל אחד מהמקשיים.

P1/UP בחר תוכנית אימון P1-P13 DOWN

ידני 1 P1

מתוכנת 7 P2 – P2

בדיקות אחוז שומן - P8

דופק מטרה - P9

אימון מבוקר דופק מטרה P10-P12

תוכנית משתמש – P13

לאחר בחירת מצב האימון ניתן לקבוע את נתוני האימון: זמן, מרחק, קלוריות, גיל (הנתון המהבהב בתצוגה).

DOWN/UP קבע את הערך הרצוי.

ENTER אישור ומעבר לנตอน הבא.

START/STOP התחלה האימון.

### **P1 אימון ידני**

ניתן לקבוע יודי אימון (זמן, קלוריות או מרחק) כאשר הערך הנבחר מגיע לפחות האימון מסתיים.

### **L2-P2 אימון מתוכנת**

יש 6 תוכניות קבועות ב-16 רמות קושי.

### **8-P בדיקת אחוז שומן**

באימון זה 10 מקטעים. ניתן לקבוע התנגדות בכל מקטע.

בחר משתמש בעזרת UP/DOWN ENTER לאיישור, UP/DOWN קבע את הערך הרצוי ENTER אישור ומעבר לנตอน הבא.  
לאחר אישור כל הנתונים בrama הראשונה יבהבו. בהתאם ע"י UP/DOWN ENTER לאיישור ומעבר למקטע הבא. המשך כך עד להשלמת כל המקטעים.  
לחיצה על כפתור START/STOP תחילת האימון.

## 9 דופק מטרה

ניתן לקבוע את הדופק הרצוי בכל אינטראול.  
ע"י כפתור DOWN/UP ניתן לבחור את דופק המטרה.  
לחיצה על כפתור ENTER תאשר את הנתון הנבחר.  
שינוי כל הנתונים בתוכנית זה תעשהשוב כפי שכותב לעלה.

**P10-P12 אימון מבוקר דופק מטרה**  
DOWN/UP קבע את הערך הרצויים.  
ENTER אישור ומעבר לנตอน הבא.  
לחיצה על START/STOP תחילת האימון.

**P10 - דופק מטרה =**  $60 \times (\text{גיל}-220)$   
**P11 - דופק מטרה =**  $75 \times (\text{גיל}-220)$   
**P12 - דופק מטרה =**  $85 \times (\text{גיל}-220)$

כל 20 שניות מתבצעת בדיקת דופק. במקרה והדופק שונה ב+/-. מדופק המטרה ההתנגדות תשתנה בהתאם בהתאם.

## 13 תוכנית משתמש

תוכנית זו מאפשרת למתאמן לקבוע לעצמו תוכנית אימון.  
ע"ל לחיצה על כפתור DOWN/UP ניתן לשנות את נתוני התוכנית.  
ע"י לחיצה על כפתור ENTER ניתן לאשר את הנתונים הנבחרים.  
ניתן לקבוע 10 אינטראולים שונים.

התוכנית מתבססת על ספירה לאחור.

ברגע שאחד מהנתונים מגיע ל-0 המכשיר עוצר ומצפוף על מנת להודיע על סיום התוכנית.

**ספורטל מחלצת לכם אימון מהנה.**

**לפרטים נוספים אנא פנו למחלקת שירות לקוחות בטלפון: 1-599-501-466**

**לשאלות ומידע נוסף אנא פנו במייל: [SPORTAL@NETVISION.NET.IL](mailto:SPORTAL@NETVISION.NET.IL).**